

Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM «УО-4С исп.02»

ИСО 9001

АЦДР.426513.010-02 ПС

Паспорт



1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Настоящий паспорт распространяется на устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM «УО-4С исп.02» (далее – устройство), предназначенное для использования в централизованных и автономных системах охранно-пожарной безопасности производственных, коммерческих и жилых объектов (предприятий, банков, офисов, больниц, магазинов, складских помещений, жилых домов и т.д.).

1.2 Устройство может работать как в автономном режиме, так и в составе ИСО «Орион» в качестве устройства передачи извещений по каналам сотовой связи GSM. С приборами ИСО «Орион» устройство работает в двух режимах: «Ведомый» (совместно с ПКУ «С2000»/«С2000М») и «Мастер» (без пульта).

1.3 В автономном режиме устройство передает в линию только собственные сообщения. В режиме «Ведомый» устройство транслирует извещения, получаемые от пульта «С2000»/«С2000М». В режиме «Мастер» устройство само опрашивает подключённые приборы ИСО «Орион» («С2000-4», «С2000-КДЛ», «Сигнал-20», «Сигнал-20М», «Сигнал-20П» и «Сигнал-10») и при изменении их состояния передаёт информацию по каналам сотовой связи GSM.

1.4 Устройство обеспечивает:

- сопряжение с пультом «С2000»/«С2000М» или приборами локальной сети посредством интерфейса RS-485 со скоростью передачи данных 9600 Бод по протоколу «Орион»;
- передачу извещений по каналам сотовой связи стандарта GSM 900/1800 в пяти направлениях (по пяти независимым телефонным номерам) с настройкой фильтрации и протокола передачи сообщений по каждому направлению;
- типы протоколов передачи сообщений: Contact ID (DTMF), SMS (Пользовательские), SMS («Эгида-2»), SMS («Эгида-3»), CSD, CSD (DC-09), «Речевое сообщение», «Телефонный вызов». Также передача может выполняться по GPRS на основной и резервный IP адрес.
- контроль состояния четырех шлейфов сигнализации (ШС);
- управление с помощью SMS-сообщений: взятие/снятие собственных ШС, взятие/снятие разделов (режим «Ведомый»), вкл./выкл. реле, замена номера телефона, замена номера объекта;
- взятие/снятие ШС с помощью ключей Touch Memory;
- контроль сети 220 В.

1.5 Устройство предназначено для установки внутри закрытых неотопливаемых помещений и рассчитано на круглосуточный режим работы. Конструкция устройства не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Количество тревожных входов (ШС) – 4.
- Количество релейных выходов – 3. Максимальное коммутируемое напряжение/ток:
 - 24 В/1 А (постоянное);
 - 100 В/0,5 А (переменное).
- Максимальная мощность, коммутируемая реле – 10 Вт.
- Номинальное напряжение питания – от 10,2 до 15 В.
- Потребляемый ток:
 - 150 мА в дежурном режиме;
 - 200 мА при передаче сообщений;
 - 1 А – пиковый ток потребления.
- Масса устройства – не более 0,3 кг.
- Степень защиты корпуса – IP20.
- Габаритные размеры устройства – 156x107x39 мм.
- Диапазон рабочих температур – от минус 30 до +50 °С.
- Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.
- Содержание цветных металлов: не требует учёта при списании и дальнейшей утилизации изделия.

Подробное описание функциональных возможностей, настроечных и конфигурационных параметров, режимов работы, технических характеристик и особенностей применения устройства приведено в документе «Руководство по эксплуатации АЦДР.426513.010-02 РЭ».

Последние версии руководства по эксплуатации и программы UProg.exe можно скачать с сайта компании <http://bolid.ru> в разделе «ПРОДУКЦИЯ» на странице устройства «УО-4С исп.02».

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В состав изделия при поставке входят:

- 1) устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM «УО-4С исп.02» – 1 шт.;
- 2) Паспорт с отметкой о приёмке и указанием заводского номера устройства – 1 экз.;
- 3) Инструкция по монтажу – 1 экз.;

- 4) Комплект запасных частей и принадлежностей:
- антенна – 1 шт.;
 - ключ Touch Memory – 1 шт.;
 - Шуруп 1-3x25.016 ГОСТ 1144-80 – 3 шт.;
 - Дюбель 6x30 S – 3 шт.;
 - винт саморез 2,2x6,5 оц с потайной головкой под крест DIN7982 – 1 шт.;
 - резистор MF1/2W-8K2-5% – 4 шт.;
 - кабель для программирования «УО-4С» с компьютера – 1 шт.

4 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 Монтаж и настройка устройства производятся в соответствии с документами: «Руководство по эксплуатации АЦДР.426513.010-02 РЭ» и «Инструкция по монтажу АЦДР.426513.010-02 ИМ».

4.2 Устройство не имеет цепей, находящихся под опасным напряжением

4.3 Монтаж, установку и техническое обслуживание производить при отключённом напряжении источника питания устройства.

4.4 При обнаружении неисправности отключите все соединения от устройства и обратитесь в службу технической поддержки.

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание устройства проводится один раз в год и включает в себя:

- проверку целостности корпуса устройства, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистку контактных соединений и корпуса устройства от пыли, грязи и следов коррозии;
- проверку работоспособности устройства согласно методике, приведённой в АЦДР.426513.010-02 РЭ, на прилагаемом информационном диске «Болид» или на сайте bolid.ru.

6 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

6.1 Транспортирование устройства должно производиться в упакованном виде, в индивидуальной или групповой упаковке, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями транспортных организаций.

6.2 Хранение устройства в потребительской таре соответствует условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

6.3 В помещениях для хранения устройства не должно быть паров кислот, щёлочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2 Средний срок службы «УО-4С исп.02» – не менее 10 лет.

7.3 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

7.4 При затруднениях, возникающих при настройке и эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в техподдержку по многоканальному телефону (495) 775-71-55 или по электронной почте support@bolid.ru.

7.5 При направлении устройства в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием выявленных дефектов и неисправностей.

8 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Произведено ЗАО НВП «Болид», Россия.

Почтовый адрес: 141070, ул. Пионерская, д. 4, г. Королёв, Московская область, Россия.

Тел./факс: (495) 775-71-55 (многоканальный).

E-mail: info@bolid.ru; техническая поддержка: support@bolid.ru; <http://bolid.ru>.

9 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

9.1 Устройство оконечное «УО-4С исп.02» АЦДР.426513.010-02 соответствует требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон №123-ФЗ) и имеет сертификат соответствия № С-RU.ПБ01.В.02999.

9.2 Устройство оконечное «УО-4С исп.02» соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и имеет декларацию о соответствии: ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00353.

9.3 Устройство оконечное «УО-4С исп.02» имеет сертификат соответствия № ВУ/112 03.11.023 01301.

9.4 Производство «УО-4С исп.02» имеет сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 № РОСС RU.АБ66.К00003.

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM «УО-4С исп.02» АЦДР.426513.010-02, зав. № _____, изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признано годным для эксплуатации и упаковано ЗАО НВП «Болид».

Ответственный за приёмку и упаковывание

ОТК _____

Ф.И.О.

число, месяц, год